КСЕНОН ТРАФ (БАЛАСТ) 12V/35W-AC
DURAXEN BALLAST MODEL CANBUS/PRO M-1

Траф (Баласт) от стандарт AC. Ксенон траф (баласт) DURAXEN CANBUS/PRO M-1 е електронен модул, който преобразува напрежението от 12V прав ток в необходимото напрежение променлив ток, необходим за нормалната работа на ксенонова крушка. Баласти от модела Duraxen Canbus/PRO M-1имат вграден чип (warning canceler-2)+чип(canbus filter-2)+чип(music filter-2) и са подходящи за коли, които имат борд компютър и изписват грешка на таблото. Този модел баласт (DURAXEN CANBUS/PRO M-1) е разработен специално за нуждите на автомобили от висок клас, за да елиминират отчитането на грешки от бордовият компютър.

Инсталирането да се извършва от опитен инсталатор,в противен случай рискувате да бъдат повредени някои електрически модули в автомобила!

Траф (Баласт) Duraxen Canbus PRO M-1 винаги да се монтира на места, които да не доближават електронни модули на автомобилът, в противен случай рискувате да бъдат повредени някои електрически модули поради високоволтовият старт на баласта!

КСЕНОН ТРАФ (БАЛАСТ) 12V35W-AC
DURAXEN BALLAST CANBUS/PRO M-1

Корпус	стомана
Размери (ДхШхВ)	**70 x 60 x 17 мм**
Входящо напрежение	9V - 16V DC
Работно напрежение	13.2V DC
Работна температура	от -40°C до +105°C
Входяща консумация	3.2A
Максимална консумация	9A
Стартова консумация	5A
Изходяща мощност	35W



Millenium Security Systems
tel: +359 896 891631 , +359 888 228245
Bulgaria, Stara Zagora, Iskar No.31
e-mail: mikiauto@abv.bg

www.millenium-bg.net