КСЕНОН ТРАФ (БАЛАСТ) 12V35W-AC
DURAXEN BALLAST MODEL CANBUS/OBD-D1R

Траф (Баласт) от стандарт AC. Ксенон траф (баласт) DURAXEN CANBUS/OBD-D1R е електронен модул, който преобразува напрежението от 12 волта прав ток в необходимото напрежение променлив ток, необходим за нормалната работа на ксенонова крушка. Баласт от модела Duraxen Canbus/-D1R е с вграден чип (warning canceler-3)+чип(canbus filter-3)+чип(music filter) и е подходящи за автомобили, които имат борд компютър и изписват грешка на таблото.
Този модел баласт (DURAXEN CANBUS/OBD-D1R) е разработени специално за нуждите на автомобили от висок клас, за да елиминира отчитането на грешки от бордовият компютър.

Препоръчва се за автомобили с крушки база D1S или D1R.
Съвместим е с автомобили от най-висок клас дори и след 2012 година.

Инсталирането да се извършва от опитен инсталатор,в противен случай рискувате да бъдат повредени някои електрически модули в автомобила!
Траф (Баласт) Duraxen Canbus/OBD-D1R винаги да се монтира на места, които да не доближават електронни модули на автомобилът, в противен случай рискувате да бъдат повредени някои електрически модули поради високоволтовият старт на баласта!

КСЕНОН ТРАФ (БАЛАСТ) 12V35W-AC
DURAXEN BALLAST CANBUS/OBD-D1R

Корпус	стомана
Размери (ДхШхВ)	**85 x 65 x 17 мм**
Входящо напрежение	9V - 16V DC
Работно напрежение	13.2V DC
Работна температура	от -40°C до +105°C
Входяща консумация	3.2A
Максимална консумация	9A
Стартова консумация	5A
Изходяща мощност	35W



Millenium Security Systems
tel: +359 896 891631 , +359 888 228245
Bulgaria, Stara Zagora, Iskar No.31
e-mail: mikiauto@abv.bg
www.millenium-bg.net