КСЕНОН ТРАФ (БАЛАСТ) 12V/24V/35W-AC
DURAXEN BALLAST MODEL CANBUS / D2R

Траф (Баласт) от стандарт AC. Ксенон траф (баласт) DURAXEN CANBUS/D2R е електронен модул, който преобразува напрежението от 12 волта прав ток в необходимото напрежение променлив ток, необходим за нормалната работа на ксенонова крушка. Баласт от модела Duraxen Canbus/D2R е с вграден чип (warning canceler-2)+чип(canbus filter-2)+чип(music filter) и са подходящи за коли, които имат борд компютър и изписват грешка на таблото. Този модел баласт (DURAXEN CANBUS/D2R) е разработен специално за нуждите на автомобили от висок клас, за да елиминира отчитането на грешки от бордовият компютър.

Този тип баласт се препоръчва за автомобили с крушки D2S,D2R.
При автомобили,които отчитат грешки от борд компютъра с вграден лайт модул след 2012 година и се нуждаят от специален баласт, разгледайте моделите DURAXEN CANBUS/OBD.

Инсталирането да се извършва от опитен инсталатор,в противен случай рискувате да бъдат повредени някои електрически модули в автомобила!
Траф (Баласт) Duraxen Canbus/D2R винаги да се монтира на места, които да не доближават електронни модули на автомобилът, в противен случай рискувате да бъдат повредени някои електрически модули поради високоволтовият старт на баласта!

КСЕНОН ТРАФ (БАЛАСТ) 12V/24V/35W-AC
DURAXEN BALLAST CANBUS-D2R

Корпус	стомана
Размери (ДхШхВ)	**85 x 70 x 27 мм**
Входящо напрежение	9V - 32V DC
Работно напрежение	9V - 26V DC
Работна температура	от -40°C до +105°C
Входяща консумация	3.2A
Максимална консумация	9A
Стартова консумация	5A
Изходяща мощност	35W



Millenium Security Systems
tel: +359 896 891631 , +359 888 228245
Bulgaria, Stara Zagora, Iskar No.31
e-mail: mikiauto@abv.bg
www.millenium-bg.net